Hent pakken som svarer til den model du vil installere.

P-C2157w MFP\_Win10\_11x64.exe

P-C2656w MFP\_Win10\_11x64.exe

P-C2651DW\_Win10\_11x64.exe

Når du downloader pakke skal du vælge at du vil beholde filen selvom Windows ikke kender den i Smartscreen endnu.

Før installationen skal maskinen tilsluttes til netværk, enten via netværks kabel eller WiFi.

Når maskinen har været tilsluttet til netværket i ca. 1minuts tid kan man udskrive en statusside hvor vi skal bruge en oplysning for at kunne installere maskinen på computeren.

Siden udskrives fra printerens touch panel ved at rykke på de tre prikker i bunden af skærmen, tryk på pil ned for at komme til Systemmenu tryk på denne. Tryk på Notifikation/rap. Tryk på Udskriv rapport/liste Tryk på Statusside > Tryk på Udskriv

På side 2 af de udskrevne sider skal findes overskriften Netværk i højre kolonne, her skal så findes underoverskrift TCP/IP > Printerens værtsnavn: NMXXXXXX

Det navn som står på din udskrevne side skal bruges senere i installationen processen.

Statusside			1064300030
P-C2157w N	1EP		12/03/2025 08:08
Firmwareversion C22_S000.	005.004 2024.10.10	[C00_1000.001.05	2] [297_1100.002.001] [C0G_7200.001.011]
Indstillinger for fælles enhe Dvaleregler: Appikation; Sleep-timer: Tand/sluk timer: Timeout papirfremføring: MF-bakke tom; Grænsefladeblok USB-vært: USB-enhed: USB-enhed: USB-drev: Gruppeindstillinger Ingen JOB-indstillinger Jobnavn; Udskrivningsindstillinger Artal; Standard medietype: KiR-til; Dplasning; Emulering	d Aktiveret I Minutter 20 Minutter 30 Sekunder Aktiveret Fjern blok Fjern blok Fjern blok fjern blok doc l Ingen Aktiveret 600 dpi	Netværk LAN-interface Indstillinger: Aktuel: TCP/IP Tilstand: Printerens værtsnavn: IPv4 DHCPv4-status: Bonjour-status: Bonjour-status: IP-adresse: Undernetmaske: Standard-gateway: IPv6 Tilstand: DHCPv6-status: RA-status: Manuel: DHCPv6(Stateful): RA(Stateless): LinkLocal: fe80::d6f0.c9ff:fe14	Auto 1000BASE-T Aktiveret MM144312 Aktiveret Aktiveret 10.0.0.179 255.255.255.0 10.0.0.1 Aktiveret Aktiveret Aktiveret Ikke defineret Ikke defineret Ikke defineret Ikke defineret
Standardskrifttype: Standardtegnsæt: EcoPrint Tilstand: Scanningsindstillinger	Courter IBM PC-8 Deaktiveret	Ethernet-adresse: Wi-Fi: Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct:	00:17:C8:A8:1E:68 Deaktiveret Deaktiveret
Filfnemat:	POF		

Kør den downloadede driver pakke.

Windows kommer med en advarsel da den ikke kender installations filen, for at forsætte installation følges nedenstående trin.

Tryk på Flere oplysninger



## Tryk på Kør alligevel



Godkend UAC dialog for at driveren kan fortsætte installationen.



I installationsvinduet skal der trykkes på "Configure" knappen.

Printer	Operation	
P-C2656w MFP P-C3656w MFP DX EX DEIVER v6.3.2710.0	Install	Contigue
	-	

Her skal tilføjes den adresse som printeren har, det navn der står på den side du har udskrevet på din maskine, det der skal indtastes i installationsprogrammet under knappen "Add Port"

river Distributor - Runne			_	0	9
P.C2656w MPP Configure printe	er driver settings				×
a Printer	Printer name	P-C2656w MFP KX			
🌲 Admin	Port name	Create_new_hostname_port	~		
👩 Basic		Add Por			
Loyout	Set as defa	ault printer			
O Profiles	Share the	printer			
ing job	Shars name		v		
Advanced		he directory			
Concel				Finis	h
		If may experime the second distances on		_	

Indtast værtsnavnet i feltet Printer Name og IP Adress:

Tryk derefter på Add

-	Port Sattings Port configuration			1
2. "	Printer Name or IP Address:	NM044312		1
9 •	Port name:	NM144312		
	Protocol	🖲 Raw	O LPR	
0.	Raw Settings		UNI Settings Guius nome	I
in 1	9100			
•			LPR live Counting Endblind	I

Check at Port navn er ændret til det som står på din status side 2, tryk derefter Finish

Configure prin	ter driver settings			
📑 Printer	Printer name	P-C2656w MFP KX		
🛃 Admin	Port name	NM144312	~	
Bosic			Add Port	
Layout	Set as det	ault printer		
O Profiles	Shore the	printer	40.	
<b>in</b> Job	Ubare represe			
Advanced	Line and the	the directory		
			3	

Tryk på Run

river Distributor	- Runner		- 0
river D	listributor		
view or modif	ly the following operations:		
Printer		Operation	
ō	P-C2656w MFP P-C2656w MFP KX KX DRIVER v8.3: 2710.0	Install	O Contigure
			•
			~
			Run
	(0 2024 K	VOCERA Document Solutions Inc.	

Driveren vil nu blive installeret.

Det tager nogle minutter.

Anver Linchbutor - Kunner	0
Operation Status	
asks in progress. Do not close the applicati	ion or turn off your computer.
Printer	Operation
P-C2656w MFP P-C2656w MFP KX KX DRIVER v6.312710.0	Install Constalling
	Class

Når driveren er færdig installeret vil den vise et grønt flueben og skrive Installed, herefter kan der trykkes på Close.

Printeren kan nu benyttes i dine programmer.

Nogle programmer skal du vælge den nye installeret printer fra en liste for at den kan bruges, det gælder f.eks. Chrome Browseren hvor man skal trykke på "Se flere..." og så første gang vælge den nye printer derefter vil Chrome kunne huske printeren.

